

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA

PL 9W

MOD. SL-BA9G



Comando frontal:

Tecla três posições:

1º Posição: TESTE
(Teste Lâmpada)



Teste para acender a lâmpada com rede elétrica , quando pressionada. Sem rede a lâmpada permanece acesa.

2º Posição: AUT.
(Automático)



Acende automaticamente na falta energia.

3º Posição: DESL.
(Desliga geral)



Desativa totalmente a luminária e não acenderá a lâmpada quando faltar energia.

OBS: Em qualquer uma das posições da tecla, a bateria sempre se recarregará quando estiver conectada a rede elétrica.

Características Técnicas:

ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA	SELETOR DE TENSÃO 110 / 220Volts	BATERIA INTERNA SELADA	CARREGADOR	AUTONOMIA	FLUXO LUMINOSO
110 / 220Volts	Jumper interno	6 Volts / 4 Ah	Automático	3 horas aprox.	500 lumens aprox.

COMANDO EXTERNO FRONTAL	INDICAÇÃO LUMINOSA	GABINETE	COR	DIMENSÕES	PESO	FIXAÇÃO
Chave Liga - Teste Desliga / Automático	Led verde presença de rede elétrica.	Corpo plástico Tampa acrílica	Branca	L 76 x H 210 x P 80	1.070	Externa

Garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação.